

Find den rigtige Honeycomb spole

Bjarne B. Jensen fra Struer har fundet dette gamle skema, der kan være en hjælp til at finde ud af forholdet mellem, bølgelængde, afstemningskondensator og afstemningsspole.

Spoletabel for Honeycombspoler.

BØLGELÆNGDE= OMRAADE M	ANTENNESPOLE		PLADDEKREDS ELLER SEKUNDÆRKREDS	TILBAGEKØBLINGS= SPOLER
	KONDENSATOR I SERIE	KONDENSATOR I PARALLEL		
200—250	25—35		50	25—35—50
250—300	35—50	25—35	50	35—50—75
300—350	35—50	35—50	50	35—50—75
350—400	50—75	35—50	75	35—50—75
400—500	75—100	35—50	75	50—75—100
500—600	75—100	50—75	75	50—75—100
600—700	100	50—75	100	75—100—150
700—800		75	100	75—100—150
800—900		75	150	100—150—200
900—1000		75—100	150	100—150—200
1000—1200		100	200	150—200
1200—1400		100	200	150—200
1400—1700		100—150	250	200—250
1700—2000		150	250	200—250
2000—2500		150—200	300	250—300
2500—3000		200	300	250—300